



Maschinist



Leistungsspange der
deutschen Jugendfeuerwehr

- legt Saugkorb, Leinen und Kupplungsschlüssel an Entnahmestelle ab
- entfernt Blindkupplungen an der TS
- kuppelt Saugleitung an Pumpe, gibt WF Meldung „Fertig!“
- befestigt Halteleine mit Mastwurf an TS (Haltegriff)
- kuppelt B-Leitung an Abgang
- gibt auf Befehl Wasser marsch
- gibt auf Befehl Wasser halt



Melder



Leistungsspange der
deutschen Jugendfeuerwehr

- rüstet sich mit Beleuchtungsgerät aus
- geht bis auf weiteren Befehl gemeinsam mit GF vor
- besetzt auf Befehl des GF den Verteiler
- übernimmt von **SM** die C-Kupplung, schließt diese am Verteiler an
- gibt auf Befehl 3.Rohr Wasser marsch
- meldet sich auf Befehl beim GF
- nimmt Meldung entgegen und übermittelt diese an HWR
- übermittelt Befehl des HWR an GF
- bedient Verteiler



Angriffstrupp-Führer



Leistungsspanne der
deutschen Jugendfeuerwehr

- wiederholt Befehl vom GF
- nimmt Verteiler, setzt diesen an der befohlenen Stelle
- kuppelt mit **AM** B-Leitung an Verteiler
- gibt Befehl an Ma „Wasser marsch!“
- rüstet sich mit Beleuchtungsgerät und C-Schlauch aus
- verlegt mit **AM** eigene C-Leitung (vom Verteiler Ri. Brandabschnitt)
- kuppelt C-Leitung an Verteiler
- kuppelt mit **AM** Strahlrohr an
- gibt Befehl „1.Rohr, Wasser marsch!“



Angriffstrupp-Mann



Leistungsspange der
deutschen Jugendfeuerwehr

- verlegt B-Leitung von TS zum Verteiler
- kuppelt mit **AF** B-Leitung an Verteiler
- rüstet sich mit Strahlrohr und C-Schlauch aus
- verlegt mit **AF** eigene C-Leitung (aus Ri. Verteiler zum Brandabschnitt)
- kuppelt mit **AF** Strahlrohr an



Wassertrupp-Führer



Leistungsspanne der
deutschen Jugendfeuerwehr

- gibt Befehl „vier Saugschläuche“
- bringt mit **WM** 2 Saugschläuche zur Entnahmestelle, legt sie dort ab
- kuppelt mit **WM** Saugleitung (Blickrichtung Pumpe)
- hält mit **ST** Saugleitung hoch zum Einbinden und Ankuppeln
- bringt Ventilleine an und wirft sie nach Warnruf Richtung Pumpe
- gibt Befehl „Saugleitung hoch!“ (zum Ankuppeln an TS)
- gibt nach Fertigmeldung des Ma Befehl „Saugleitung zu Wasser!“
- meldet sich bei GF, erhält neuen Einsatzbefehl, wiederholt Befehl
- rüstet sich mit Beleuchtungsgerät aus
- kuppelt mit **WM** Strahlrohr an
- gibt Befehl: 2.Rohr, Wasser marsch!“



Wassertrupp-Mann



Leistungsspanne der
deutschen Jugendfeuerwehr

- bringt mit **WF** 2 Saugschläuche zur Entnahmestelle, legt sie dort ab
- kuppelt mit **WF** Saugleitung (Blickrichtung Saugkorb)
- nimmt Halteleine und sichert Saugkorb und Saugleitung
- geht mit **WF** zum GF
- rüstet sich mit Strahlrohr aus
- kuppelt mit **WF** Strahlrohr an



Schlauchtrupp-Führer



Leistungsspanne der
deutschen Jugendfeuerwehr

- bringt mit **SM** 2 Saugschläuche zur Entnahmestelle, legt sie dort ab
- unterstützt **WT** beim Kuppeln der Saugleitung
- hält mit **SM** und **WM** Saugleitung hoch zum Einbinden u. Ankuppeln
- bringt mit **SM** vier C-Schläuche zum Verteiler und legt sie dort ab
- gibt auf Befehl des **AT** 1.Rohr, Wasser marsch
- nimmt nach Befehl an **WT** C-Schlauch, geht mit **WT** bis zur „EST“ vor
- wiederholt Befehl „2.Rohr, Wasser marsch“
- verlegt C-Leitung für **WT** (aus Ri. Brandabschnitt zum Verteiler)
- kuppelt C-Leitung an Verteiler, gibt Wasser marsch
- meldet sich bei GF, erhält neuen Einsatzbefehl, wiederholt Befehl
- rüstet sich mit Beleuchtungsgerät aus
- verlegt seine eigene C-Leitung (aus Ri. Verteiler zum Brandabschnitt)
- kuppelt mit **SM** Strahlrohr an
- gibt Befehl: 3.Rohr, Wasser marsch!“



Schlauchtrupp-Mann



Leistungsspanne der
deutschen Jugendfeuerwehr

- bringt mit **SF** 2 Saugschläuche zur Entnahmestelle, legt sie dort ab
- unterstützt **WT** beim Kuppeln der Saugleitung
- hält mit **SF** und **WM** Saugleitung hoch zum Einbinden u. Ankuppeln
- bringt mit **SF** vier C-Schläuche zum Verteiler und legt sie dort ab
- führt Schlauchaufsicht bei **AT** durch (in Kupplungshöhe)
- nimmt nach Befehl an **WT** C-Schlauch, geht mit **WT** bis zur „EST“ vor
- verlegt C-Leitung für **WT** (vom Brandabschnitt Ri. Verteiler)
- führt Schlauchaufsicht bei **WT** durch (in Kupplungshöhe)
- rüstet sich mit Strahlrohr aus
- verlegt seine eigene C-Leitung (vom Verteiler in Ri. Brandabschnitt)
- kuppelt mit **SF** Strahlrohr an



Gruppenführer



Leistungsspanne der
deutschen Jugendfeuerwehr

- gibt den Einsatzbefehl an seine Gruppe
- rüstet sich mit Beleuchtungsgerät aus
- begibt sich in Höhe des Verteilers
- gibt WT neuen Befehl
- gibt ST neuen Befehl
- gibt Melder neuen Befehl
- ruft Melder nach erfolgter Vornahme von 3 C-Rohren zu sich
- gibt Meldung zur Übermittlung an Hauptwertungsrichter
- gibt übermittelten Befehl an Gruppe weiter